

Wyłączanie zliczania atramentu (chipów) w ploterach Epson 7600/9600

Uwaga: Poniższa procedura zalecana jest do stosowania wyłącznie w ploterach wyposażonych w kasety stałego zasilania. Ploter nie będzie zliczał ani pokazywał stanu atramentu. Użytkownik będzie więc odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego poziomu atramentu w kasetach.

Postępuj dokładnie według poniższej instrukcji, ponieważ nieprawidłowe działanie może spowodować konieczność wezwania serwisu dla ponownego zainstalowania oprogramowania plotera.

1. Wyłącz zasilanie plotera
2. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj guziki ENTER, PAPER FEED DOWN oraz PAPER SOURCE a następnie – ciągle trzymając - włącz zasilanie.
3. Ukaże się komunikat VIEW COUNTERS, wtedy zwolnij przyciski
4. Wciśnij dwa razy PAPER FEED DOWN aż ukaże się komunikat SERVICE CONFIG
5. Wciśnij raz SELECT TYPE
6. Wciśnij pięć razy PAPER FEED DOWN aż ukaże się komunikat ED MODE
7. Wciśnij ENTER, aż ukaże się komunikat „X”
8. Wciśnij PAPER FEED DOWN aż ukaże się komunikat „0”
9. Wciśnij ENTER aż ukaże się komunikat “0”

*Uwaga: opcje funkcji ED MODE są następujące:

- USA i Wielka Brytania – „X” = CHIP ON
- Azja – „N” = CHIP ON
- Wszystkie kraje – „0” = CHIP OFF

10. Wyłącz zasilanie
11. Włącz zasilanie

Ploter jest gotowy do druku po ukazaniu się komunikatu READY oraz “0” po lewej stronie wskaźnika poziomu atramentu. Poziom atramentu w nabożach będzie cały czas pokazywany jako pełne.